

Unterputz-Montage

in 55er Wanddosen.

Als Abdeckung dient der Deckel GUZ 45 (Bestellnr. 610 450) oder GUZ 450 (Bestellnr. 610 451).

Aufputz-Montage

mit Aufputz-Sockel GUS 40 (Bestellnr. 610 500) oder GUS 400

(Bestellnr. 610 501) und Deckel GUZ 45 (Bestellnr. 610 450) oder GUZ 450 (Bestellnr. 610 451).

Kabelanschluss

Kabel abisolieren wie angegeben.

ACHTUNG!

Koaxialkabel mit 3 fachem Geflecht Aluschirmung entfernen.

Schraube auf der Masseschelle lösen und Schelle aufklappen.

Schraube der Innenleiter-Anklemmung einige Umdrehungen lösen; dann den Koaxialinnenleiter unter das Kunststoffdruckstück bringen.

Durch Wiederanziehen der Schraube wird der Innenleiter auf den Metallkontakt gedrückt.

ACHTUNG: Die Schraube soll mit einem maximalen Drehmoment von 0,5 Nm angezogen werden!

Masseschelle wieder zuklappen und die Schraube fest anziehen.

Eingang und Ausgang sind auf der Anschlussdose durch entsprechende Pfeile gekennzeichnet.

Steckdose in die UP-Wanddose (bzw. in den Aufputz-Sockel) einsetzen und Kabel in die Aussparung eindrücken.

Anschlussdose in der UP-Wanddose ausrichten und Spreizklammern anziehen. Gegebenfalls Schutzkappe für WICLIC-Anschluss einsetzen, falls der Anschluss nicht genutzt wird und gegen unsachgemäßen Gebrauch geschützt werden soll.

Abdeckung GUZ 45/450 aufschrauben.

Anschluss von Minikabeln mit Innenleiter-Durchmesser 0,4 mm

Um einen sicheren Kontakt zwischen Kabel-Innenleiter und Dosenkontakt herzustellen, den Innenleiter doppelschlagen und das Geflecht über den Außenmantel ziehen.

(siehe Abb. 1)

ACHTUNG!

Koaxialkabel mit 3 fachem Geflecht Aluschirmung entfernen.

Sollte die Kabellänge nicht zum Doppelschlagen ausreichen, das Kabel entsprechend Abb. 2 vorbereiten.

Beim Anklemmen ist darauf zu achten, dass der Innenleiter des

Koaxialkabels mit seinem Ende in der Mitte des Sichtfensters liegt.







Abb. 1




Abb. 2



Montageanleitung



Kurzbeschreibung

An der GUT MMX.../F kann sowohl ein Kabelmodem (WICLIC oder F-Konnektor), ein TV- und ein Rundfunkgerät (IEC-Norm) direkt ohne zusätzliche Aufsteckfilter bzw. Verteiler angeschlossen werden. Die integrierten hochselektiven Filter blocken die Ingress-Einkopplungen, hervorgerufen durch die angeschlossenen TV- und Rundfunkgeräte, ab. Die sehr hohe Entkopplung zwischen Modemanschluss und TV- /Rdf.-Anschluss verhindert Störungen des TV- und Rundfunkempfangs durch das Kabelmodem (ZF-Durchschlag, Oberwellen usw.). Die Durchgangsdosen können durch Einbau des 75 Ω Abschlusswiderstandes GUR 750 in die Innenleiter-Ausgangsklemme auch als Enddosen verwendet werden.

Typ	GUT MMX 4 / MMX 4 F								
Bestellnummer	MMX 4: 540 440; MMX 4 F: 540 441								
EAN-Code	MMX 4: 4026187192457; MMX 4 F: 4026187192464								
	Modem-Stichleitungsdosen								

Frequenzbereich									
	[MHz]	5 - 45	45 - 65	65 - 85	87,5 - 108	109 - 470	470 - 1006	1006 - 1218	1218 - 1525
Anschlussdämpfung									
Modem		3,6 ± 0,7**	3,6 ± 0,7**	3,6 ± 0,7**	6,0 ± 2	4,5 ± 1****	4,5 ± 1****	4,5 ± 1****	< 12
TV	[dB]	> 80*	> 52	> 34	> 8	4,5 ± 1****	4,5 ± 1****	4,5 ± 1****	-
FM		> 80*	> 38	> 10	8 ± 2**	ab 125 MHz > 25	> 50	> 48	-
Entkopplung									
Modem zu TV		> 80	> 70	> 50	> 20	> 23****	> 21	> 19	-
Modem zu FM	[dB]	> 80*	> 40	> 10	> 10	ab 125 MHz > 30	> 48	> 44	-
TV zu FM		> 80	> 75	> 14	> 13	ab 125 MHz > 30	> 48	> 44	-
Reflexionsdämpfung									
Eingang		> 18 - 1,5/Okt. ab 40 MHz		> 10, ab 125 MHz > 18 - 1,5/Okt.					> 6
Modem	[dB]	> 18 - 1,5/Okt. ab 40 MHz							> 6
TV		-	-	-	> 10	> 10	> 10	> 10	-
FM		-	-	> 10****	-	-	-	-	-

Typ	GUT MMX 10 / MMX 10 F								
Bestellnummer	MMX 10: 541 410; MMX 10 F: 541 411								
EAN-Code	MMX 10: 4026187192334; MMX 10 F: 4026187192341								
	Modem-Enddosen								

Frequenzbereich									
	[MHz]	5 - 45	45 - 65	65 - 85	87,5 - 108	109 - 470	470 - 1006	1006 - 1218	1218 - 1525
Anschlussdämpfung									
Modem	[dB]	9,3 ± 0,7**	9,3 ± 0,7**	9,3 ± 0,7**	11,5 ± 2	9,6 ± 1***	9,6 ± 1***	9,6 ± 1***	< 17
TV		> 80*	> 55	> 40	> 13	10 ± 1****	10 ± 1****	10 ± 1****	-
FM		> 80*	> 44	> 16	13,5 ± 2**	ab 125 MHz > 30	> 58	> 56	-
Entkopplung									
Modem zu TV	[dB]	> 80	> 70	> 50	> 20	> 23****	> 21	> 19	-
Modem zu FM		> 80*	> 40	> 10	> 10	ab 125 MHz > 30	> 48	> 44	-
TV zu FM		> 80	> 75	> 14	> 13	ab 125 MHz > 30	> 48	> 44	-
Reflexionsdämpfung									
Eingang	[dB]	> 18 - 1,5/Okt. ab 40 MHz							> 6
Eingang****		> 15				> 13	> 13	> 12	-
Modem		> 18 - 1,5/Okt. ab 40 MHz							> 6
TV		-	-	-	> 10	> 10	> 10	-	
FM		-	-	> 10***	-	-	-	-	

Schirmungsmaß: Klasse A + 10 dB

*) ab 23 MHz > 60 dB

**) zusätzlich 0,5 dB an den Filterflanken möglich

****) zusätzlich 1,5 dB an der Filterflanke bei 109 MHz möglich

*****) zusätzlich 3,0 dB an der Filterflanke bei 109 MHz möglich

*****) alle Anschlüsse offen

Intermodulationsfestigkeit gemäß EN 60728-4 am Modem-, TV-, und FM Anschluss bei Rückwegpegeln:

2 x 120 dB μ V am Modemanschluss und Surge 25 V mit 300 Ohm am Modem-, TV- und FM-Anschluss

2 x 120 dB μ V am Modemanschluss und Surge 1kV 1,2 μ s/50 μ s mit 2 Ohm am Modem-, TV- und FM-Anschluss

2 x 120 dB μ V am Modemanschluss und Surge bei geschalteten 115 VAC / 50 Hz mit 5 Ohm am Modem-, TV- und FM-Anschluss

11. 15 82 220 500 00DE

ASTROBit GmbH

51427 Bergisch Gladbach, Telefon 0 22 04 / 4 05-0, Telefax 0 22 04 / 4 05 10

