

- zur Modulation von lokalen HDMI-Signalquellen (z. B. Kamera, Settop Box, PC) in einen QAM-Kanal
- QAM bzw. DVB-T-Signal wird über F-Buchse hinausgeführt
- TS-Loop via USB (Abspielen eines aufgezeichneten Transportstroms von einem USB-Stick in Schleife)
- unterschiedliche Auflösungen
- Spannungsversorgung über 12 V Steckernetzteil
- Wandmontage
- lokale Bedienung über Tastenfeld und LCD



Typ		HDQ 1	
Bestellnummer		380 274	
EAN-Code		4026187197476	
Encoding			
Encoding Videodateien		ja, TS via USB	
Video-Encoding		MPEG 4 AVC / H.264	
Schnittstelle		HDMI	
Auflösungen		1920x1080 60P, 1920x1080 50P; 1920x1080 60i, 1920x1080 50i; 1280x720 60p, 1280x720 50P, 720x480 60i, 720x576 50i	
Video-Bitraten	[Mbps]	1 ... 19	
Audio-Encoding		MPEG1 Layer II, MPEG2-AAC, MPEG4-AAC	
Sample-Rate	[kHz]	48	
Bitrate	[kbps]	64, 96, 128, 192, 256, 320, 384	
Modulation		DVB-T	QAM
Standard		DVB-T	J.83A (DVB-C), J.83B, J.83C
Konstellationen		QPSK, QAM 16, QAM 64	16-, 32-, 64-, 128-, 256 QAM (je nach Standard)
Ausgangsfrequenz	[MHz]	30 ... 960 (1 kHz - Schritte)	
Ausgangspegel	[dBµV]	71 ... 91 (0,1 dB - Schritte)	
Symbolrate	[MS/s]	5 ... 9	
Bandbreite	[MHz]	8 oder 6 (je nach Standard)	
Allgemeine Daten			
Management		Bedienfeld am Gerät, LCD	
Abmessungen	[mm]	153 x 110 x 50	
Spannungsversorgung	[VDC]	12	
Gewicht	[kg]	< 1	
Betriebstemperaturbereich	[°C]	0 ...+45	