

Typ		ACX 915 A	ACX 925 A	ACX 945 A
Bestellnummer		310 115	310 125	310 145
EAN-Code		4026187270346	4026187270353	4026187270360
Anwendung / Anlage		Einzelteilnehmer 1 Receiver-Ausgang	Mehrteilnehmer 2 Receiver-Ausgänge	Mehrteilnehmer für Multischalter
Eingangsfrequenzbereich				
Low Band	[GHz]	10,7 - 11,7		
High Band	[GHz]	11,7 - 12,75		
Ausgangsfrequenzbereich				
Low Band	[MHz]	950 - 1950		
High Band	[MHz]	1100 - 2150		
Weitere Daten				
Oszillator-Frequenz (L.O.)	[GHz]	9,75 - (\pm 1 MHz) 10,6 - (\pm 1 MHz)		
Kreuzpolarisationsentkopplung	[dB]	> 21 typ.		
Verstärkung	[dB]	62 typ.	58 typ.	58 typ.
Signalumschaltung	[kHz]	22; Ausgang schaltbar		
Ausgänge F-Connector	[Ω]	1 x 75	2 x 75	4 x 75
LNB-Spannung	[V]	vertikal 11,5 -14 horizontal 16 - 20 je Ausgang schaltbar	vertikal 10 -14 horizontal 16 - 20 je Ausgang schaltbar	9 - 20 V
Stromaufnahme	[mA]	78 typ.	120 typ.	180 typ.
geeignet für Parabolreflektoren		AST 60 / 850 ASP 78 / 85 / 100 / 125	AST 850 ASP 78 / 85 / 100 / 125	AST 850 ASP 78 / 85 / 100 / 125