

Typ		SEV 109	SEV 209
Bestellnummer		360 019	360 029
EAN-Code		4026187192822	4026187194574
<b>Anschlüsse</b>			
LNB-Eingänge	Ω	4 x F-Buchse, 75 für Quatro-LNB	4 x F-Buchse, 75 für Quatro-LNB; auch für Wideband LNB geeignet
Receiver-Ausgänge (F-Buchse, 75 Ω)		4 x SAT-ZF Durchschleifausgänge; 1 x terrestrischer Durchschleifausgang; 1 x Legacy-Ausgang (programmierbar); 1 x Unicable II Ausgang (dCSS) für maximal 32 Empfangsgeräte	
<b>Frequenzbereich</b>			
TV	MHz	47 - 862	
SAT	MHz	950 - 2150	
<b>Durchgangsdämpfung</b>			
TV	dB	maximal 4	
SAT	dB	maximal 4	
<b>Entkopplung</b>			
SAT/SAT-Ausgänge	dB	mindestens 25	
SAT/Terrestrisch	dB	mindestens 25	
<b>Allgemeine Daten</b>			
Gewinn (ohne AGC)	dB	Satellit; Unicable II (dCSS): mindestens 25 Legacy (Universal): -1 bis 8 Terrestrisch: keine Verstärkung, typ. -15 dB	
Eingangsleistung	dBμV	-57...92	
Ausgangssignalpegel (AGC-geregelt)	dBμV	82	
Steuerungsprotokoll	dB	DiSEqC™-Befehle, Erweiterung gemäß CENELEC EN50494 und/oder EN50607	
Leistungsaufnahme		500 mA maximal bei 13 VDC	
Zulässiger Temperaturbereich	°C	-20...+60	
Abmessungen (B x H x T)	mm	110,5 x 113,5 x 20,8	
AC/DC Netzteil		Eingangsspannung: 100-240 VAC, 50/60 Hz Ausgangsspannung: 19 VDC Ausgangsstrom: 940 mA Kurzschlusschutz: ja	