

Typ	SEV 1784		SEV 1788	
Bestellnummer	360 037		360036	
EAN-Code	4026187210885		4026187210793	
Terrestrisch				
Terrestrischer Frequenzbereich	[MHz]	5 - 862		
Terrestrischer Abzweig	[dB]	-15	-19	
Port zu Port Entkopplung	[dB]	> 35		
SAT				
SAT Eingänge		16		
SAT Frequenzbereich L	[MHz]	950 - 2200		
SAT Abzweigdämpfung L	[dB]	- 0,5...- 1,5	- 1,0...- 3,0	
SAT Eingangsbereich L	[dBμV]	60 - 90		
SAT Frequenzbereich W	[MHz]	290 - 3000		
SAT Abzweigdämpfung W	[dB]	- 0,5...- 2,5	- 0,8...- 3,5	
SAT Eingangsbereich W	[dBμV]	70 - 90		
Port zu Port Entkopplung	[dB]	> 26		
Anzahl der Legacy / CSS Abzweige		4	8	
Anzahl der Userbänder		4 x 8	8 x 8	
Ausgangspegel Legacy	[dBμV]	90		
Ausgangspegel CSS	[dBμV]	92		
Allgemeine Daten				
Maximale Receiverlast @ 14 V	[mA]	340		
LNB Versorgung		extern		
Abmessungen	[mm]	211 x 144 x 34	211 x 224 x 34	
Zulässige Umgebungstemperatur	[°C]	-20...+50		
Schirmung / EMV		CE (EN 60728-2), Klasse A		