

Typ	SEV 581	SEV 582	SEV 584	SEV 588	
Bestellnummer	360 031	360 032	360 033	360 034	
EAN-Code	4026187210809	4026187210816	4026187210823	4026187210830	
Terrestrisch					
Terrestrischer Frequenzbereich	[MHz]	5 - 862			
Terrestrischer Abzweig	[dB]	-3	-6	-14	-18
Port zu Port Entkopplung	[dB]	-	> 35	> 35	> 35
SAT					
SAT Eingänge		4			
SAT Frequenzbereich L	[MHz]	950 - 2200			
SAT Abzweigdämpfung L	[dB]	- 0,4...- 1,0	-0,8...-1,8	-1,5...-3,5	
SAT Eingangsbereich L	[dBμV]	60 - 90			
SAT Frequenzbereich W	[MHz]	290 - 3400			
SAT Abzweigdämpfung W	[dB]	- 0,5...- 1,5	-0,5...-2,0	-0,8...-4,0	
SAT Eingangsbereich W	[dBμV]	70 - 90			
Port zu Port Entkopplung	[dB]	-	> 26	> 26	> 26
Anzahl der Legacy / CSS Abzweige		1	2	4	8
Anzahl der Userbänder		1 x 8	2 x 8	4 x 8	8 x 8
Ausgangspegel Legacy / CSS	[dBμV]	90*			
Allgemeine Daten					
Maximale Receiverlast @ 14 V**	[mA]	170			
LNB Versorgung		9 V / 300 mA			
Abmessungen	[mm]	131 x 104 x 34	131 x 104 x 34	131 x 144 x 34	131 x 224 x 34
Zulässige Umgebungstemperatur	[°C]	-20...+50			
Schirmung / EMV		CE (EN 60728-2), Klasse A			

* konfigurierbar in vier Schritten: 78 / 82 / 86 / 90 dBμV

** zuzüglich LNB Last (LNB-Last geht nur reduziert in die Receiverlast ein)