

Stichabzweiger		AMS 9116 ECOswitch	AMS 9216 ECOswitch
		1-fach Stichabzweiger	2-fach Stichabzweiger
Bestellnummer		360 903	360 926
EAN-Code		4026187160173	4026187160180
Frequenzbereiche			
Terrestrik passiv	[MHz]	5 - 862	
SAT - ZF	[dB]	950 - 2150	
Stammdurchlassdämpfung			
Terrestrik passiv	[dB]	1,3 ± 0,6	2,1 ± 0,8
SAT - ZF	[dB]	2,2 ± 1	
Abzweigdämpfung			
Terrestrik passiv	[dB]	12,8 ± 0,6	13,5 ± 1
SAT - ZF	[dB]	(15,5...13) ± 1	
Entkopplung			
Terrestrik Ausgang 1 - Ausgang 2	[dB]	-	Typ. 40, min. 36
SAT - ZF Ausgang 1 - Ausgang 2	[dB]	-	Typ. 40, min. 30
Terrestrik - SAT	[dB]	typ. 40, min. 36	
SAT Stamm – SAT Stamm	[dB]	typ. 40, min. 36	
Rückflussdämpfung			
Terrestrik	[dB]	18, ab 40 MHz -1,5 / Oktave	
SAT - ZF	[dB]	typ. 14, min. 10	
Weitere Daten			
Wellenwiderstand	[Ω]	75	
Anschlüsse		27 F-Buchsen	36 F-Buchsen
DC- Durchlass je SAT System A/B max.; diodenentkoppelt	[V/mA]	25 / 700	
EMV		entspricht EN 50053-2	
Umgebungstemperatur	[°C]	-15...+55	
Gehäuse (B x H x T)	mm	245 x 257 x 47	250 x 257 x 47